

PASHA MAC10



GENEL ÖZELLİKLER

- 10 zone'lu müzik ve anons kapasitesi
- 10'un katları şeklinde artırabilme
- Zone seçme indikatörleri
- Müzik yayınına izin veren anahtarlar ve indikatörler
- PMIC-10 ile bağlantısı D-Sub konnektörlü ve istenilen yerden kumanda
- Sistem özelliklerine en uygun olarak 3 değişik yapıda üretim



PASHA MAC10 müzik ve anons kontrol modülü, müzik ve anons yapılacak zone'ları kontrol etmektedir. Zone sayısının 3'den fazla olduğu tüm uygulamalarda kullanılır. Genel tanımı ile sistemde ki anons ve müzik zone bilgisini taşır. Sistem 10 zone üzerine çıktığı durumlarda bir adet daha kullanılmalıdır. Her on zone için bir adet verilmelidir.

PASHA MAC10 üç farklı yapıda üretilmektedir. Bu yapılardan ilk ikisi, zone'lardaki hoparlörlerin güçleri yüksek ise modülün her zone çıkışında uygun güçte bir amplifikatör kullanılır. Bir amfi yeterli değilse ilave amfi bağlanabilir. Bir diğer yapı ise birkaç zone'da bulunan hoparlör güçleri birleştirilerek bir amfi ile çalıştırılmasıdır. Bu yapıda anons yapılırken tüm zone'lardaki müzik yayını kesilir. Ayrıca PASHA MAC10 bu yapısına maksimum 6 adet amplifikatör bağlanabilmektedir. Diğer yapıda ise böyle bir sınırlandırma yoktur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	220Vac ±%5
Besleme Frekansı	50 Hz, ±%2
Güç Tüketimi	80W
Girişler ve Çıkışlar	10 Adet, Nomina - 1,5 Vrms / 100Vrms
Frekans Cevabı	20Hz-20kHz
Bağıl Nem	%80
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Boyutları	482 x 86 x 120mm ve 482 x 86 x 240mm
Ağırlık	4,00 Kg