

PASHA T-500



GENEL ÖZELLİKLER

- 5 bölge için ses kontrolü
- Ön mikrofon girişinde öncelik
- Bluetooth, FM radyo ve MP3 player
- Çıkışta "Bass" ve "treble" ton kontrol ayarları
- 2 adet mikrofon, 2 Aux, USB, SD Kart giriş
- Açık ve kısa devre, aşırı yük ve ısı korumalar
- Led VU-metre

PASHA T-500 serisi 5 bölge mikser amplifikatör otel, konut, hastane alışveriş merkezi, okul, kolej, üniversite, ceza evi, adliye binası, zincir mağazalar, fabrika, endüstriyel tesis, ibadet yerleri, cami, restoran, kafe vb. olmak üzere en basitinden çok gelişmişine kadar çeşitli genel seslendirme ve acil anons sistemi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir mikser amfi modülüdür.

Değişik uygulama alanlarına hizmet verebilmek için PASHA T-150, T-250 ve T-500 olmak üzere farklı güç seçenekleri bulunmaktadır. Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım ve DC hatalarına karşı tam koruma sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	220Vac ±%5
Çıkış Gücü (Nominal)	500W
Çıkış Gücü (Müzik Max)	600W
THD	<1%
Amplifikatör Tipi	Class AB
İşaret / Gürültü Oranı	Kaynak > 70 dB Mikrofon 60 dB
Frekans Cevabı	80Hz ile 18 KHz ± 3 dB
Koruma	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım, DC hata
Diğer Özellikler	Bluetooth, FM radyo, SD kart, USB, Kumanda
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C